



ХМ

Модуль расширения UC400 /UC600 I/O

Преимущества для заказчика

- Обеспечивает дополнительные точки, при необходимости

Описание

- Каждый модуль расширения имеет количество точек, которое можно сконфигурировать с помощью любой комбинации входов/выходов (смотри нижеприведенные таблицы)
- Максимально восемь (8) модулей расширения можно добавлять к Tracer UC
- Использование источника электропитания PM014 DC требуется для видов применения, требующих более двух модулей ХМ

	Количество	Тип
Модуль расширения Tracer™ XM30		
Универсальные входы	Может конфигурироваться с помощью любого сочетания аналоговых или двоичных входов/аналоговых выходов	Термистор 2252 Ом, 10 кОм, 20 кОм, 100 кОм
		Резистивная составляющая (заданное значение) от 100 Ом до 1 МОм
		RTD 1 кОм; платина, Balco™ или никель
		Ток 0 – 20 мА (линейный)
		Напряжение 0 – 20 В пост.тока (линейное)
		Двоичный сухой контакт
		Импульсный аккумулятор, мин. 20 миллисекунд, открытый или закрытый
		Ток 0 – 20 мА при 16 В
Аналоговые выходы		Напряжение 0 – 16 В пост.тока при 20 мА
Общая точка	4	
Модуль расширения Tracer™ XM32		
Двоичные выходы	4	Реле 250 В~, 0,5 А
Модуль расширения Tracer™ XM700		
Универсальные входы	8	+1 статическое напряжение
Универсальные входы	Может конфигурироваться с помощью любого сочетания аналоговых или двоичных входов/аналоговых выходов	Термистор 2252 Ом, 10 кОм, 20 кОм, 100 кОм
		Резистивная составляющая (заданное значение) от 100 Ом до 1 МОм
		RTD 1 кОм; платина, Balco™ или никель
		Ток 0 – 20 мА (линейный)
		Напряжение 0 – 20 В пост.тока (линейное)
		Двоичный сухой контакт
		Импульсный аккумулятор, мин. 20 миллисекунд, открытый или закрытый
		Ток 0 – 20 мА при 16 В
Аналоговые выходы		Напряжение 0 – 16 В пост.тока при 20 мА
Двоичный выход	4	Реле 250 В~, 0,5 А
Общая точка	18	

В это описание могут быть не включены некоторые опции и вспомогательное оборудование. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт engineer.trane.com.